

仕事で



海外で



国内4キャリアのバンド対応^{※1}

さまざまな
サービスでシーンで
利用できる!



LTEモバイルルータ
Aterm® MR10LN

PA-MR10LN-SW (型番) : オープン価格

nanoSIM対応 (別売り) 動作確認済みSIMを挿入してください。

連続通信時間
約 **21**^{※10} 時間

プライベートで



レジャーで



マルチバンド対応でさまざまなSIMサービスが選べる! さらに海外でも!

国内4キャリア^{※1}に利用されているバンドに対応し、MVNO事業者が提供するさまざまな格安SIMサービス^{※2}を用途に合わせ選択OK。国内の30以上のサービスのAPNリストがプリセットされているので登録も簡単です。また、海外170以上の国や地域のバンド^{※3}に幅広く対応しています。

対応MVNOサービス^{※2}

BIGLOBE
mobile

UJmio

mineo

...etc.

国内30以上の
サービスに対応

“デュアルSIM^{※4}”&“自動SIM切替”で、利用スタイルに応じて使い分け!

〈デュアルSIM〉^{※4}

2枚のnanoSIMカードを挿入可能。2種類のnanoSIMカードを用途に合わせて選べます。

〈自動SIM切替〉

利用時間で
切り替える

例えばワークタイムとプライベートタイムなど、1日の中で利用する時間に応じてSIMを自動切替。通信コスト管理もスマートに。

データ通信量
で切り替える

あらかじめ設定した通信量の上限値^{※6}を超えると自動的にnanoSIMカードを切り替え。通信量に制限のある契約の場合での「うっかり超過」の不便が解消されます。

〈スムーズSIM切替〉^{※5}

約10秒!で
切り替え

再起動なしでSIMを切り替えられるため、Wi-Fiの切断の心配もなくスムーズです。



*図はイメージです

Wi-Fiも快適に使えるLTEモバイルルータ

インターネットへの接続は、LTE回線 (受信時最大150Mbps^{※7}、送信時最大50Mbps^{※7}) に対応。スマートフォンなどと接続するWi-Fiは、電波干渉の少ない5GHz帯Wi-Fi 5(11ac)^{※8}の1ストリームに対応し、最大433Mbps^{※9}で通信ができます。タブレット、スマートフォン、ノートPCなどのモバイル機器は16台まで同時接続可能です。



*図はイメージです

頼りになる長時間通信で外出中も安心!

連続通信時間

連続待受時間

〈Wi-Fi通信時〉

〈ウェイトングモード時〉

〈休止状態 (ボタンによる起動)〉

約 **21**^{※10} 時間

約 **60**^{※10} 時間

約 **2000**^{※10} 時間

WPA3対応で

強固なセキュリティ^{※11}

MR10LNはWPA2の互換性を維持しながら、より強固なWPA3に対応しています。

おうちでは工事不要でホームルータに!

ブロードバンド回線を新規に引くと回線工事が。MR10LNなら工事不要で、すぐにホームルータとして使えます。オプションのクレードルにセットするとEthernet通信が可能になり有線接続も可能です。



*図はイメージです

※1 国内4キャリアは、docomo、au、SoftBank、楽天モバイルです。※2 本商品はSIMロックフリー端末です。工場出荷状態でSIMロックをかけておらず、SIMロック解除に係る手続きは必要ありません。本商品が対応している周波数/通信方式は、裏面の「Aterm MR10LN 仕様」でご確認ください。動作確認済みサービスについてはホームページ「Aterm Station」掲載の「接続確認済み4G (LTE)/3Gサービス事業者リスト」をご覧ください。弊社は、本リストに掲載されていないサービスのnanoSIMカードを挿入して利用される場合について、動作確認などを実施していません。一切の動作保証をいたしません。※3 詳細はホームページ「Aterm Station」掲載の「MR10LNの対応バンドが使用できる国と地域」をご覧ください。ただし、記載している国や地域での接続を保証するものではありません。※4 nanoSIMカードが2枚挿入され、それぞれのAPN設定が完了していることが必要です。同時に利用することは出来ません。nanoSIMカードを切り替えてご利用ください。※5 利用のSIMによっては、切替時間が長くなる場合があります。※6 本商品の上限値は目安です。※7 各通信事業者により、通信速度・エリアなどの提供サービスが異なります。詳しくは通信事業者へご確認ください。なお、5Gサービスには対応していません。※8 5GHz帯でのご利用には切替設定が必要です。※9 表示の数値は本商品と同等の構成をもった機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。※10 動作時間は使用環境により異なります。※11 お使いになる端末がWPA3に対応している必要があります。

■専用クレードル利用時のご注意 ●停電後、電池保護のため充電が再開されない場合があります。その場合は、USBケーブルの抜き差しを行ってください。充電が再開されます。●MR10LN添付品のACアダプタを接続してお使いください。

便利と使いやすさと安心を追求。LTEモバイルルータならAtermです！

便利で安心〈見えて安心ネット〉※1 & 〈こども安心ネットタイマー〉※1※2 対応

〈見えて安心ネット〉※1※2

MR10LNにWi-Fi接続している端末を一覧表示し、分かりやすく管理できる機能。各端末に対して接続の許可/拒否や接続制限などの設定が行えます。

Atermにつないだ
ことがある端末を
一覧で把握

見知らぬ端末を
発見して、Atermへの
接続をブロック

「こども安心ネット
タイマー」と連携して
Wi-Fi利用時間を設定

〈こども安心ネットタイマー〉※1※2

Wi-Fi接続できる時間帯を端末ごとにスケジュール設定してコントロール。
“ネットやスマートフォンの使い過ぎ”から子どもを守り、安全にスマートフォン
やゲーム機などを使わせるために役立つ機能です。

ステータスアイコンで利用状態が明解！

2.4インチ
カラーディスプレイ採用

通信・電波状態等が
明解なステータスアイコン

便利＆スムーズな
ボタン操作を採用

日付・時刻表示
データ通信量
電池容量
状態メッセージ
表示



電源ボタン
決定ボタン
選択ボタン

*図はイメージです

※1 見えて安心ネット、こども安心ネットタイマーは、「クイック設定Web」から設定可能です。※2 MACアドレスがランダムに変わる端末は管理できません。

Aterm MR10LN 仕様			
WAN インタフェース	LTE※1	周波数帯※2	バンド1 (2GHz) / バンド2 (1.9GHz) / バンド3 (1.7GHz) / バンド4 (1.7/2.1GHz) / バンド5 (850MHz) / バンド8 (900MHz) / バンド11 (1.5GHz) / バンド19 (800MHz) / バンド21 (1.5GHz) / バンド26 (800MHz) / バンド41 (2.5GHz)
		伝送速度※3	受信最大150Mbps / 送信最大50Mbps
	3G※1	周波数帯※2	バンド1 (2GHz) / バンド2 (1.9GHz) / バンド4 (1.7/2.1GHz) / バンド5 (850MHz) / バンド6 (800MHz) / バンド8 (900MHz) / バンド19 (800MHz)
LAN インタフェース	無線LAN※4 (Wi-Fiテザリング)	規格・周波数帯	IEEE802.11ac/n/a (5GHz)・IEEE802.11n/g/b (2.4GHz)
		伝送速度※5※6	5GHz帯 (11ac): 最大433Mbps、2.4GHz帯 (11n): 最大150Mbps
	USBケーブル※7 (USBテザリング)	規格・周波数帯	USB2.0 ※ 外部インタフェース (USBポート) 使用
SIMロックフリー	外部 インタフェース	伝送速度※5	最大480Mbps
		対応 (動作確認済みサービスについては、ホームページ「Aterm Station」をご覧ください)	
	USBポート	USB Type-Cコネクタ×1 (電源DC+5V入力兼用)	
国際ローミング※8	SIMカードスロット	nanoSIM×2	
		LTE/3G	
	言語設定※9	日本語/英語	
連続動作時間 ※10	連続待機時間	Wi-Fi通信	約21時間
		Bluetooth® によるリモート起動	約750時間
	連続待機時間	休止状態	約2000時間
ディスプレイ	ディスプレイ	ウェイクアップ	約60時間
		2.4インチ	
	電池	リチウムイオン電池 4,000mAh (内蔵式)	
サイズ/質量	サイズ	約126(W)×62(D)×14.2(H)mm/約145g	
	質量		

※1 各通信事業者により、通信速度・エリアなどの提供サービス異なります。詳しくは通信事業者へご確認ください。なお、5Gサービスには対応していません。※2 各通信事業者および使用状況により、使用する周波数は異なります。詳しくは通信事業者へご確認ください。※3 通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。※4 5GHz帯でのご利用には、切替設定が必要です。※5 表示の数値は本商品と同等の構成での通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。※6 3G利用環境によってはVHT80/VHT40/VHT20/HT40/VHT20モードが自動で切り替わるため、クロックチャネル機能/デュアルチャネル機能を有効に設定しても、VHT20/HT20モードで接続される場合があります。※7 USB 1.1の環境では十分なデータ転送速度が得られないため、USB 2.0でのご利用をお勧めします。なお、対応しているすべてのパソコンについて動作保証するものではありません。※8 海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。※9 Aterm (エーターム) インフォメーションセンターでのサポートは日本語のみとなります (Support by Aterm information center is provided only in Japanese)。※10 動作時間は使用環境により異なります。

■主な機能

SIMロックフリー/WPA3-Personal/自動SIM切替機能/ディスプレイ表示 (電波受信レベル、電池残量、データ通信量) / ネットワーク接続選択 (自動/LTE/3G) / USBテザリング機能/クイック設定WEB (PC版/スマホ版) / 見えて安心ネット/こども安心ネットタイマー/言語設定 (日本語/英語) / VPNパススルー

■添付品一覧

●ACアダプタ (AL1-004378) ●USBケーブル ●つなぎかたガイド ●ご利用にあたっての注意事項 ●保証書 ●お問い合わせセンターサービス

■オプション

EX10Cクレードル
PA-MR10-EX10C (型番) : オープン価格



EX10Cクレードル 仕様			
LAN インタフェース	インタフェース	1000BASE-T/100BASE-TX (Auto MDI/MDI-X) ×1	
		伝送速度※1	1,000Mbps/100Mbps
ACアダプタインタフェース (ACアダプタ接続用ポート)	USB Type-C コネクタ×1	※USB通信はできません。	
		※USB通信はできません。	
クレードルポート	USB 2.0 (Type-C コネクタ×1)		
外形寸法 / 質量	約143(W)×44(D)×28(H)mm (突起部除く) / 約72g		

※1 伝送速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の伝送速度を示すものではありません。

安全上のご注意 ●正しく安全にお使いいただくために、ご利用の前には必ず「ご利用にあたっての注意事項」をよくお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となります。

●オープン価格の販売価格は販売店に問い合わせください。●カタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なることがあります。●写真にある画面および表示は一部ハメコ合成です。また画面写真の内容は、商品イメージを表しているため、実際の動作と同一ではありません。商品写真の大きさは同比率です。●Wi-Fi、WPAおよびWPA2、WPA3は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。●QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。●BIGLOBE mobileは、ビッグロブ株式会社の登録商標です。●Ullmobiは、株式会社インターネット・イン・アジアの登録商標です。●mineo (マイネオ) は、株式会社オプテージの登録商標です。●Bluetoothワードマークおよびそのロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。NECプラットフォームズ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。●Aterm、見えて安心ネット、こども安心ネットタイマーはNECプラットフォームズ株式会社の登録商標です。●その他、本カタログに記載されている商品名、サービス名、会社名またはロゴマークは各社の商標、登録商標もしくは商号です。●本製品をリサイクル/廃棄するときは、電池の取り外しはお客様自身で行ってください。地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体にお問い合わせください。●本商品の輸出 (非居住者への技術提供等を含む) に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出管理法等に基づく必要の手続きをお取り扱いください。また、米国再輸出規制 (Export Administration Regulations) の適用を受ける場合があります。不明な場合、または輸出許可等申請手続きに必要となる場合は、本商品の販売元にご相談ください。●本商品の保証期間はお問い合わせいただいた日より1年です。本商品は保証期間が終了した場合、有償で修理いたします。なお、弊社が販売終了してから一定期間が経過した商品は、修理をお引き受けできない場合があります。●本商品の故障・誤動作または不具合により、通信などにおいて利用の機会を逸したために発生した損害、および通信料金等付随する損害について、当社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。●本商品に関し、海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っておりません。●このカタログの内容は2024年8月現在のものです。

Atermの最新情報がいち早く入手できます。

Aterm Station

<https://atorm.jp>

●Atermに関する機能、操作、設定、故障診断等のご質問に電話でお答えします。

●お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

Aterm (エーターム) インフォメーションセンター

ナビダイヤル: **0570-550777** (携帯電話からも同一番号です)

通話料はお客様ご負担です。

上記番号でつながらない場合は、**04-7185-4761** をご利用ください。

受付時間 午前9時～午後5時 (月～土曜日) / 午前10時～午後5時 (日曜日) (祝日、年末年始、当社の休日はお休みさせていただきます) ※土日はお問い合わせが集中するため、電話がつながりにくい場合があります。※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

日本電気株式会社 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1 (NEC本社ビル)
NECプラットフォームズ株式会社 〒101-8532 東京都千代田区神田町二丁目3



Cat. No. ATA213
202409001PP